ECH 81 | EF 89 | EAB(C) 80 EM 84 | E(AB)C 80 | ECC 83 | 2 EL 84 B 250 C 100

EC(C) 85 | E(C)C 85

Stereo - Fassung von innen

Lautspr.-Fassung von unten

linker Kanal

rechter Kanal

Spannungen mit Instrument 33 kOhm/V gegen Masse in Stellung UW

LOEWE OPTA „Meteor - Stereo" 4761 W
„Tribune" 2664

Ausgabe 1 2. 7. 59 gez. gepr.

Sr.f ,761

C 3,33 34,35,36,37,32,4,40,38,39,6,41,24,113,5,25,7,53,43,8,11,45,10,12,44,9,13,26,42,50,52,14,16,114,49,15,46,47,48,115,51,17,18,20,54,21,55,57,19,22,56,58,59,60,61,62,23,63,65,67,68,64,66,69,71,70,72 74,73,75,78,98,77,97,83,103,82,84,102,104,81,101,85,105,80,76,100,116,87,107,88,108,96,117,93,79,89,109,91,111,92,112,86,106 94 95 118,119

R 12 13 2 15,1 16 3 17 18 19 14 20 6 21 5,4 23 24 25 26 27,28,29 32,35,22 36,30,31 39,59,37,57,40,60,41,61,42,62,43,44,63,64,72,52,38,53,73,54,74,82,83,55,75,77,33,46,58,79,78,66,34,90,67,47,48,45,68,49,69,50,70,51,71,65,56,80,81,76

AUS TA LW KW2 KW1 MW UW

A TA U2 K2 K1 M U1

Kontakte in Stellung LW

von unten gesehen

TB TB2 TB1 HI-FI H BASS B ST ST2 ST1 SP F FA

0,25W Keramik 500V

0,5W Kunst 500V

1W Papier 500V

2W Papier 500V~ od. Keram. Durchfg.-Kond.

ECC 85 ECH 81 EF 89 EABC 80 EL 84 EM 84 ECC 83

UKW - Teil

Ferrit - Antenne

TA - Eing. mit Meßp

Meßpunkt

Chassis von oben gesehen

Chassis von unten gesehen

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5 —	L 4 — C 12 —	89MHz 97MHz
KW1	L 21 —	L 13 — C 34	9 MHz 16,5MHz
KW 2	L 23 —	L 15 — C 35	3 MHz 7MHz
MW	L 25 C 49	L 17 (18) C 36-38	580 kHz 1510 kHz
LW	L 27 —	L 20 (19) —	160 kHz —

L1 7/1,5 vers. L2 gedruckt L3 " " L4 4 1/4/10 L5 gedruckt m. L6 Kern LDN B 403 A L7 36/0,15 LS L8 15/0,24 LS L9 23/0,15 LS L9a 23/0,15 LS L10 28/0,2 LS L11 37/20x0,05 S L12 35/0,12 LS L13 15/0,5 L L14 100/0,12 LS L15 22/0,2 LS L16 350/0,1 LS L17 145/20x0,05 LS L18 51/20x0,05 S L19 157/0,15 LS L20 490/0,15 LS L21 12/0,5 L L22 8/0,12 LS L23 20/0,15 LS L24 10/0,15 LS L25 97/0,15 LS L26 11/0,15 LS L27 220/0,12 LS L29 40/0,2 LS L30 25/0,2 LS L31 152/10x0,05 LS L32 2/10x0,05 LS L33 7/10x0,05 LS L34 152/10x0,05 LS L35 48/0,15 LS L36 6/0,15 LS L37 12+12/0,2 L L38 152/10x0,05 LS L39 4/10x0,05 LS L40 152/10x0,05 LS

D1 5 µA/100 Ω D3 2/0,5 verz D4 15/0,3 LS D5 32/0,4 L D6 Ferrit - Perle D7 " "

Netztrafo Tr. 1

0 - 110V	435/0,45 L	
110 - 127V	70/0,45 L	
127 - 160V	130/0,32 L	
160 - 220V	245/0,32 L	
6,3V	28/1,3 L	
250V	1100/0,22 L	

Ausgangstrafo

Tr. 2 u. Tr. 3
2 x 1600/0,13 L
125/0,6 L
115/0,13 L

262